

形 名	社 名	最 大 定 格					順 方 向 特 性					逆 方 向 特 性			そ の 他 の 特 性 等	外 形		
		Prsm	Vrsm	V M	Vr	Vi	Io	T条件	Irsm	T条件	Vmax	測定条件		Irmax			測定条件	
		(kW)	(V)	(V)	(V)	(V)	(A)	(℃)	(A)	(℃)	(V)	If (A)	T(℃)	(μA)			Vr(V)	T(℃)
ESAD39M-04C	富士電機	400	400				10		50	150j	2.5	4		100	400		2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	56
ESAD39M-04D	富士電機	400	400				10		50	150j	2.5	4		100	400		2素子直列接続	56
ESAD39M-04N	富士電機	400	400				10		50	150j	2.5	4		100	400		2素子セッタータイプ(フノードエミツ)	56
ESAD39M-06C	富士電機	600	600				10	85c	50	150j	2.5	4		100	600		2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	56
ESAD39M-06D	富士電機	600	600				10	85c	50	150j	2.5	4		100	600		2素子直列接続	56
ESAD39M-06N	富士電機	600	600				10	85c	50	150j	2.5	4		100	600		2素子セッタータイプ(フノードエミツ),SB形	56
ESAD75-005	富士電機	60	50				16	110c	200	150j	0.95	8	25j	1.5mA	50	150j	2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	363A
ESAD75-01	富士電機	120	100				16	110c	200	150j	0.95	8	25j	1.5mA	100	150j	2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	363A
ESAD75-02	富士電機	240	200				16	110c	200	150j	0.95	8	25j	1.5mA	200	150j	2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	363A
ESAD81-004	富士電機	48	40				15	100c	250	125j	0.5	10	25j	100mA	40	125j	2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	363A
ESAD83-004	富士電機	48	40				30	90c	250	125j	0.55	12.5	25c	20mA	40	25c	2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	466A
ESAD83-006	富士電機	60	60				30	90c	150	125j	0.65	12.5		20mA	60		2素子セッタータイプ(カソードエミツ),SB形	466A
ESAD83M-004	富士電機	48	40				30	79c	250	125j	0.55	12.5		20mA	40		2素子セッタータイプ(カソードエミツ),SB形	56
ESAD83M-006	富士電機	60	60				30		150	125j	0.55	12.5		20mA	60		2素子セッタータイプ(カソードエミツ),SB形	56
ESAD85-009	富士電機	90	90				25	90c	150	150j	0.9	10	25c	20mA	90	25c	2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	466A
ESAD85M-009	富士電機	100	90				25	76c	150	125j	0.9	10		20mA	90		2素子セッタータイプ(カソードエミツ),SB形	56
ESAD89-009	富士電機		90				25	90c	150	125j	0.9	10	25j	100mA	90	125j	2素子セッタータイプ(カソードエミツ),SB形	363A
ESAD92-02	富士電機		200				20	115c	100		0.95	10		200	200		2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	466A
ESAD92-03	富士電機	300	300				20		100	150j	0.95	10		200	300		2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	466A
ESAD92M-02	富士電機		200				20	108c	100	150j	0.95	10		200	200		2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	56
ESAD92M-03	富士電機		300				20		100	150j	0.95	10		200	300		2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	56
ESAD95-004	富士電機		400				20	105c	80		1.5	10		200	400		2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	466A
ESAE31-06T	富士電機	660	600				30	92c	320	150j	1.20	30	25j	3mA	600	150j	三相リッジ	778
ESAE31-08T	富士電機	880	800				30	92c	320	150j	1.20	30	25j	3mA	800	150j	三相リッジ	778
ESAE83-004	富士電機		40				50	84c	500		0.55			50mA			2素子セッタータイプ(カソードエミツ),SB形	466A
ESAE83-006	富士電機	60	60				50	71c	500	125j	0.58	25		50mA	60		2素子セッタータイプ(カソードエミツ),SB形	466A
ESAG31-06T	富士電機	660	600				50	76c	480	150j	1.25	50	25j	5mA	600	150j	三相リッジ	779
ESAG31-08T	富士電機	880	800				50	76c	480	150j	1.25	50	25j	5mA	800	150j	三相リッジ	779
ESAG32-06T	富士電機	660	600				75	98c	1000	150j	1.15	75	25j	10mA	600	150j	三相リッジ	780
ESAG32-08T	富士電機	880	800				75	98c	1000	150j	1.15	75	25j	10mA	800	150j	三相リッジ	780
ESAG73-03C	富士電機	350	300				2X50	80c	800	150j	1.5	50	25j	30mA	300	150j	2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	634A
ESAG73-03D	富士電機	350	300				2X50	80c	800	150j	1.5	50	25j	30mA	300	150j	2素子直列接続	634C
ESAG73-03N	富士電機	350	300				2X50	80c	800	150j	1.5	50	25j	30mA	300	150j	2素子セッタータイプ(フノードエミツ)	634B
ESAG73-06C	富士電機	650	600				2X50	80c	800	150j	1.5	50	25j	30mA	600	150j	2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	634A
ESAG73-06D	富士電機	650	600				2X50	80c	800	150j	1.5	50	25j	30mA	600	150j	2素子直列接続	634C
ESAG73-06N	富士電機	650	600				2X50	80c	800	150j	1.5	50	25j	30mA	600	150j	2素子セッタータイプ(フノードエミツ)	634B
ESAH73-03C	富士電機	350	300				2X100	70c	1400	150j	1.5	100	25j	60mA	300	150j	2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	634A
ESAH73-03D	富士電機	350	300				2X100	70c	1400	150j	1.5	100	25j	60mA	300	150j	2素子直列接続	634C
ESAH73-03N	富士電機	350	300				2X100	70c	1400	150j	1.5	100	25j	60mA	300	150j	2素子セッタータイプ(フノードエミツ)	634B
ESAH73-06C	富士電機	650	600				2X100	70c	1400	150j	1.5	100	25j	60mA	600	150j	2素子セッタータイプ(カソードエミツ)	634A
ESAH73-06D	富士電機	650	600				2X100	70c	1400	150j	1.5	100	25j	60mA	600	150j	2素子直列接続	634C
ESAH73-06N	富士電機	650	600				2X100	70c	1400	150j	1.5	100	25j	60mA	600	150j	2素子セッタータイプ(フノードエミツ)	634B
FSC011M-15	富士電機	400	400				5	105c	50	150j	1.2	4		10	400		ダブル・とミッドレタの一体形2素子複合直列	56
ESC021M-15	富士電機	600	600				5	90c	50	150j	3	4		10	600		ダブル・とミッドレタの一体形2素子複合直列	56
F6P10F	日本インテック	110	100				6		60		0.98	3		10	100		2素子セッタータイプ(カソードエミツ), trr<30μs	4A

